



## NovoConnect NC-X300 - это простое беспроводное решение для совместной работы для компании любого размера

Благодаря устройству NovoConnect NC-X300 до 2 участников встречи могут демонстрировать контент по беспроводной сети с любого устройства на главный экран, при этом максимально к встрече могут подключиться до 8 участников. Устройство NC-X300 делает совместную работу простой и эффективной, благодаря широкому функционалу- от возможности одновременного отображения контента с 2 устройств на главном экране, совместного использования файлов до создания аннотаций непосредственно в используемом документе, а также другие функции интерактивности без всяких проводов и дополнительных устройств. NC-X300 прост в настройке и гарантированно быстро работает! Поставляется в комплекте с сопряженной кнопкой LauncherPlus для гостевого подключения

### Характеристики

- Беспроводной обмен контентом с ноутбука, планшета или смартфона на центральный экран
  - До двух экранов одновременно
  - Кросс-платформенная совместимость с Windows, macOS, Ubuntu, Android и iOS.
  - Дистанционное управление через Remote Manager
  - Бесплатное обновление прошивки
  - Поддержка двух сетей для еще более безопасного подключения: режим точки доступа Wi-Fi и работа по локальной сети
  - через адаптер USB-Ethernet NC-X300
- Поставляется в комплекте с сопряженной кнопкой LauncherPlus



MODEL		NC-X300
BYOD	Поддерживаемая ОС	Windows 7 / 8 / 10 (32 bits and 64 bits), macOS 10.7 и выше Ubuntu 18.04 и выше iOS 11.0 и выше, Android 5.0 и выше
		Зеркалирование для iOS и Android
		Miracast не поддерживается
	Разделенный экран	До 2, расположенных рядом
	Разрешение зеркального отображения	До 1080p, 30 fps
	Разрешение на выходе	1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720)
ХАРАКТЕРИСТИКИ	Совместна работа	Расширенные возможности рабочего стола Windows 10, Функция Модератора, AirNote для записи аннотаций участников встречи, Novo Screennote для виртуальной белой доски
	Продуктивность	Поддержка подключения по QR коду, Подключение по PIN
	Безопасность	Двойная сеть Wi-Fi и LAN, шифрование AES-256, замок Kensington
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	WiFi	802.11ac, b/g/n, 2.4GHz & 5GHz 1T1R с 1 внешней антенной
	Выход	HDMI-Out, Audio-Out (3.5mm jack)
	Вход	USB Type A; microSD Slot; DC Jack Power-In
СИСТЕМА	CPU	Quad-core ARM
	Память	8GB
ОБЩЕЕ	Питание	Input to AC adapter: AC 100-240V, 50/60Hz. Output from AC adapter: 5V/2A. Consumption: 10W
	Размеры (длина x ширина x высота)	100 x 100 x 20 мм
	Вес (Нетто)	184 гр
	В комплект входит	Основное устройство, LauncherPlus (USB тип A), Антенна, Кабель HDMI, USB кабель, Адаптер питания, Адаптер USB в Ethernet, Настенное крепление, Пакет документов
	Опциональные устройства	LauncherPlus (USB тип A), LauncherPlus (USB тип C), LauncherOne (USB тип A)
	Гарантия	3 года

v02kpo

## Возможности подключения NC-X300



## Функциональность LauncherPlus

